

Andromeda 2

Lanterna LED ricaricabile con variatore di intensità luminosa e funzione di emergenza



Luce dimmerabile



Lumen



Autonomia



Ricaricabile



Funzione luce di emergenza



206 mm

72 mm



Caratteristiche tecniche

Batteria:	batteria piombo-acido 4V - 1600 mAh ricaricabile
Caricabatterie:	Input 220-240V - 50/60 Hz Output 12V --- 250 mA
Caricabatterie Auto:	Input 12V / Output 12V
Illuminazione:	80 LED COB 8 Watt totali
Luminosità:	630 lumen - intensità massima
Tempo di ricarica:	20-24 ore
Autonomia	14 ore circa intensità minima (tempi indicativi): 1 ora circa intensità massima
Caricabatterie:	220 V da rete e 12 V da auto.
Asole per appendere la lampada su una superficie verticale	
Materiale:	ABS

Autonomia batteria (tempi indicativi)

	Alta intensità	Bassa intensità
Tutti LED	0,5 ore circa	7 ore circa
LED centrale	1 ora circa	14 ore circa

Funzioni

ON/OFF - Funzione luce di emergenza
Regolatore di intensità luminosa (dimmer)
Comodità di maniglia per il trasporto a scomparsa
LED controllo ricarica

Confezione

Scatola	
Imballo:	20 pz
U.V.	2 pz

La lampada si accende automaticamente in caso di black-out elettrico.



2 Caricabatterie: 220 V e 12 V